

## 适用于 10kV/8800kW 电动机及 35kV/300mm<sup>2</sup> 电缆交流耐压试验

### **DAXZ-216kVA/162kV 变频串联谐振试验装置**

#### **关键词**

交流耐压谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、谐振耐压装置、变压器交流耐压试验

#### **概述**

变电站电气设备交流耐压谐振装置，采用串联谐振的原理满足高电压的交/直流耐试验

#### **摘要**

方案型号：DAXZ-216kVA/162kV

方案名称：变频串联谐振试验装置

参考标准：GB50150-2006,DL/T849.6-2004

生产厂家：武汉鼎升电力自动化有限责任公司

参考阅读：<http://www.kv-kva.com/102/index.html>

方案：电缆谐振试验解决方案

方案：发电机谐振试验装置方案

方案：变电站电气设备谐振装置

方案：CVT校验用谐振升压方案

方案：电缆耐压变频谐振试验方案

方案：发电机交流耐压谐振方案

#### **声明**

版权所有© 2014 武汉鼎升电力自动化有限责任公司

## 一、被试品对象及试验要求

1. 35kV/300mm<sup>2</sup> 电缆交流耐压试验，长度 1500m，电容量 $\leq 0.285 \mu F$ ，试验频率为 30-300Hz，试验电压 52kV。
2. 80000kVA/110kV 主变，电容量 $\leq 0.018 \mu F$ ，试验频率为 45-65Hz，试验电压 160kV。
3. 10kV/8800kW 电动机的交流耐压，试验电压 16kV。

## 二、工作环境

1. 环境温度：-15°C - 45 °C；
2. 相对湿度： $\leq 90\%RH$ ；
3. 海拔高度： $\leq 2500$  米；

## 三、装置主要技术参数及功能

1. 额定容量：216kVA；
2. 输入电源：单相 380V 电压，频率为 50Hz；
3. 额定电压：54kV；162kV
4. 额定电流：4A；1.33A
5. 工作频率：30-300Hz；
6. 波形畸变率：输出电压波形畸变率 $\leq 1\%$ ；
7. 工作时间：额定负载下允许连续 60min；过压 1.1 倍 1 分钟；
8. 温升：额定负载下连续运行 60min 后温升 $\leq 65K$ ；
9. 品质因素：装置自身  $Q \geq 30$  ( $f=45Hz$ )；
10. 保护功能：对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；
11. 测量精度：系统有效值 1.5 级；

## 四、设备遵循标准

GB10229-88	《电抗器》
GB1094	《电力变压器》
GB50150-2006	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996	《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96	《外壳防护等级》

GB2900 《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》

## 五、装置容量确定

35kV/300mm<sup>2</sup> 电缆，长度 1500m，电容量≤0.285 μF，试验频率为 30-300Hz，试验电压 52kV。

频率取 35HZ

试验电流  $I=2\pi fCU_{试}=2\pi \times 35 \times 0.285 \times 10^{-6} \times 52 \times 10^3=3.25A$

对应电抗器电感量  $L=1/\omega^2 C=72H$ ,

设计六节电抗器，单节电抗器为 36kVA/27kV/108H

**验证：** 80000kVA/110kV 主变，电容量≤0.018 μF，试验频率为 45-65Hz，试验电压 160kV。

使用电抗器六串联，此时电感量为  $L=108 \times 6=648H$

试验频率  $f=1/2\pi \sqrt{LC}=1/(2 \times 3.14 \times \sqrt{648 \times 0.018 \times 10^{-6}})=46.6Hz$ 。

试验电流  $I=2\pi fCU_{试}=2\pi \times 46.6 \times 0.018 \times 10^{-6} \times 160 \times 10^3=0.84A$

**结论：** 装置容量定为 216kVA/162kV/54kV，分六节电抗器，电抗器单节为 36kVA/27kV/1.33A/108H 通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

## 试验时设备使用关系列表

设备组合		电抗器 36kVA/27kV 六节	激励变压器 输出端选择
被试品对象			
35 kV 电缆	1500m	使用电抗器 2 串联 3 组并联	3kV
80000kVA/110kV 变压器		使用电抗器 6 节串联	5kV
10kV/8800kW 电动机		使用电抗器 2 节并联	5kV

## 六、系统配置及其参数

### 1. 激励变压器 JLB-12kVA/3kV/5kV/0.4kV 1 台

- a) 额定容量：12kVA；
- b) 输入电压：380V，单相；
- c) 输出电压：3kV；5kV；
- d) 结 构：干式；
- e) 重 量：约 65kg；

### 2. 变频电源 DAXZ-BP-F -12kW/380V 1 台

- a) 额定输出容量：12kW
- b) 工作电源：380±10%V（单相），工频
- c) 输出电压：0 - 400V，单相，
- d) 额定输入电流：30A
- e) 额定输出电流：30A
- f) 输 出 波 形：正弦波
- g) 电压分辨率：0.01kV
- h) 电压测量精度：0.5%
- i) 频率调节范围：30 - 300Hz
- j) 频率调节分辨率：≤0.1Hz
- k) 频率稳定度：0.1%
- l) 运 行 时 间：额定容量下连续 60min
- m) 额定容量下连续运行 60min 元器件最高温度≤65K；
- n) 噪 声 水 平：≤50dB
- o) 可实现以下功能
  - 1) 内部由嵌入式触摸屏控制，操作功能得到优化，操作简单
  - 2) 自动扫频，寻找谐振点。频率范围 20-300Hz，可手动设置扫频范围，扫频最大耗时 3 分钟（全频扫）。频率分辨率 0.1Hz
  - 3) 自动试验，用户可设置试验程序，系统自动按设置的程序完成试验过程
  - 4) 自动试验时，自动跟踪系统的谐振状态，当谐振状态发生变化，超过设置的区域时，

系统自动跟踪谐振点. 在整个过程中保证系统工作在最优出力状态, 调频时绘制频率电压曲线。

- 5) 耐压时自动跟踪电压, 电压正常波动时自动调整电压到目标电压, 由用户根据试验情况进行操作
- 6) 全压输出保护: 在调压过程中, 严格保证变频电源不会全电压输出
- 7) 软件经过严格模拟运行检验, 运行安全、稳定、可靠
- 8) 自动保存试验数据, 数据查询功能, 根据查询条件查询以往的试验数据;
- 9) 液晶显示屏可显示电源电压和电流; 高压输出的频率、电压、电流
- 10) 保护功能: 具有断电、过流、过压及闪络保护功能;
  - a) 过电压保护: 可人工设定过电压保护值; 当整套装置的输出电压达到保护整定值时, 自动切除整套装置
  - b) 过电流保护: 可人工设定过电流保护值; 当整套装置的输出电流达到保护整定值时, 自动切除整套装置
  - c) 击穿保护: 具有放电或闪络保护功能, 当高压侧发生对地闪络时, 自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害, 变频电源内电子元件不会击穿
  - d) 断电保护: 试验电源断电后, 装置能快速保护
- 11) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后, 相互位置不变, 不损坏, 紧固件不松动
- 12) 外观及操作界面充分采用人性化设计, 美观大方, 操作简便
- 13) 重量约 22kg;

### 3. 高压电抗器 DAXZ -36kVA/27kV

### 6 节

- a) 额定容量: 36kVA;
- b) 额定电压: 27kV;
- c) 额定电流: 1.3A;
- d) 电感量: 108H/单节;
- e) 品质因素:  $Q \geq 30$  ( $f=45\text{Hz}$ );
- f) 结构: 干式;
- g) 重量: 约 40kg;

**4. 电容分压器 FR-170 kV -1500pF**

**1 套**

- a) 额定电压：170kV；
- b) 高压电容量：1500pF
- c) 介质损耗： $\text{tg} \sigma \leq 0.5\%$ ；
- d) 分压比：1000：1
- e) 测量精度：有效值 1.5 级；
- f) 重 量：约 12kg；

**5. 补偿电容器 BC-30kV-20000pF**

**1 套**

- a) 额定电压：30kV
- b) 高压电容量：20000pF
- c) 介质损耗： $\text{tg} \sigma \leq 0.5\%$ ；
- d) 重 量：20kg

**七、供货清单一览表**

**(一) 配置设备一览表**

序号	设备名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	激励变压器	JLB-12kVA/3kV/5kV/0.4kV	台	1	
2	变频电源	DAXZ-BP-F-12kW/380V	台	1	
3	高压电抗器	DAXZ -36kVA/27kV	台	6	
4	电容分压器	FR-170kV/1500pF	套	1	
5	补偿电容器	BC-30kV/20000pF	套	1	
6	内部连接线		套	1	

**(二) 相关资料一览表**

序号	资料名称	单位	数量	备注
1	出厂试验报告	份	1	
2	成套装置使用说明书	份	1	
3	产品合格证和用户意见卡	套	1	